Reolink

RLC-1224A

12MP PoE-Kamera mit smarter Erkennung

- Personen-/Fahrzeugerkennung
- 12MP Ultra HD
- Zwei-Wege-Audio

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,49" CMOS Sensor
Videoauflösung	Standard: 4512 x 2512 (12,0 Megapixel) bei 20 fps
Objektiv	f=4,0 mm; F=1,6; mit IR-Cut
Video	H.265/H.264
Sichtfeld	Horizontal: 93°; Vertical: 49°
Tag & Nacht	Automatischer Umschaltung mit IR-Cut Filter
Infrarot-Nachtsicht	30 Meter (LED: 2 Stk./28 mil/850 nm)
Farbnachtsicht	Spotlight: 1 Stk./4,3 W/6500 K/700 Lumen
Audio	Zwei-Wege-Audio
Strom	
PoE	IEEE 802.3af, 48 V Active
DC Strom	12 V DC 1 A, < 12 W
Schnittstelle	

Strom	DC Stromeingang
System	Reset-Knopf
Ethernet	1 × 10M/100Mbps RJ45
Speicherung	microSD-Kartenslot (max. 256 GB)
Audio	Einbau-Mikrofon & -Lautsprecher
Software-Features	
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps – 20fps (Standard: 20fps); Substream: 4fps – 20fps (Standard: 10fps)
Kodierungsrate	Mainstream: 3072Kbps – 10240Kbps (Standard: 8192Kbps); Substream: 128Kbps – 1024Kbps (Standard: 768Kbps)
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Smart-Alarme	Bewegungserkennung; Personen-/ Fahrzeug-/Haustiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsgetriggerte Aufnahme (Standard); geplante Aufnahme
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Funktioniert mit	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: –10°C – +55°C (14°F – 131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% – 90%
Wetterbeständigkeit	IP67
Größe & Gewicht	

Größe	Φ117,4 × 103,8 mm
Gewicht	515 g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Halterung
2. Aluminiumgehläuse
3. Spotlight
4. IR-LEDs
5. Hochauflösendes Objektiv
6. Tageslichtsensor
7. Eingebautes Mikrofon
8. Lautsprecher



Nur manuelle Drehung



1. microSD-Kartenslot
Tipp: Drehen Sie das Objektiv, um den microSD-Kartenslot auf der Unterseite zu finden.



1. Strom
2. Reset-Taste
3. Netzwerk
4. Wasserfester Deckel